



连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器 > BNC RF Connector Jack Kit, 50 Ohm, 4 Ghz, Military Grade



射频接口：BNC

射频连接器种类：插座

射频连接器插接外直径（近似值）：14.53 mm [.572 in]

阻抗：50 Ω

与射频电缆类型兼容：RG 174, RG 188

所有 BNC RF Connector Jack Kit, 50 Ohm, 4 Ghz, Military Grade (10)

产品特性

产品类型特性

射频接口	BNC
射频连接器种类	插座
与射频电缆类型兼容	RG 174, RG 188
连接器系统	缆到缆
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
连接器密封件类型	密封圈

结构特性

Number of Positions	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

主体绝缘	不带
电缆连接器方向	直式
主体材料	黄铜
主体电镀材料	银

接触件特性



射频连接器中心端子底板材料	镍
	1080 μin
压接类型	单
射频连接器中心端子电镀材料	金
射频连接器中心端子材料	铍铜合金

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

射频连接器耦合机制	卡口
射频端子吸附方法	机械
制动器	带有

尺寸

射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]
-----------------	-------------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

工作频率	4 GHz
------	-------

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

其他

等级	军事
耦合螺母基材	黄铜
电介质材料	PTFE

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）



SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月
(211)

超过限值的SVHC：

Pb (3.7% in Component Part)

物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 CAT-076-BNCPK2GMG BNC RF Connector: Plug Kit, Straight, 2 GHz, Military Grade	 TE 产品编号 CAT-076-BNCPK4GMG BNC RF Connector: Plug Kit, Straight, 4 GHz, Military Grade	 TE 产品编号 5222420-1 JACK, VERT, PCB, COML BNC	 TE 产品编号 5225395-1 BNC PLUG DUAL CRIMP RG58,A,B,C
 TE 产品编号 5227079-5 COMM BNC PLUG	 TE 产品编号 5225398-7 BNC DUAL CRIMP JACJ	 TE 产品编号 1-5221128-0 PLUG,COMMERCIAL BNC	 TE 产品编号 1-5225398-5 DUAL CRIMP BNC BLKHD JACK
 TE 产品编号 5225395-7 BNC PLUG DUAL CRIMP RG174,188	 TE 产品编号 5225395-6 BNC PLUG DUAL CP RG142	 TE 产品编号 5413589-7 KIT,PLUG,COML BNC,HEX CRP	 TE 产品编号 8-5227079-2 COMM BNC PLUG





TE 产品编号 1-5227079-6
COMM BNC PLUG



TE 产品编号 5413589-5
KIT, PLUG, COML BNC, HEX CRP



TE 产品编号 330876
BNC PLUG



TE 产品编号 1-1478048-0
BNC Ins BHSkt 75Ohm Nickel Gold Pltd



TE 产品编号 2-5225395-0
BNC PLUG DUAL CRIMP TR



TE 产品编号 2-5330061-1
BNC PLUG



TE 产品编号 225973-4
PLUG, RT ANGLE, DUAL CRIMP, BNC



TE 产品编号 225974-1
PLUG, RT ANGLE, DUAL CRIMP BNC

客户还购买了



TE 产品编号2311586-1
AMPL REC, HD22, R/A, 15P, S/L




TE 产品编号YDTS26F25-29SAV001
PLUG ASSY



TE 产品编号1-1811927-4
8Q8 Size 25 Rcpt, A Key OD



TE 产品编号2-530745-1
MINI BX RCPT ASSY 110P SEALED



TE 产品编号282857-7
TERMI-BLOK PCB MOUNT 90 7P.5



TE 产品编号530745-1
MINI-BOX RCPT ASSY 20P UNSEAL



TE 产品编号529600-000
IR-550-240-REFURB-KIT

文档

产品图纸
BNC JACK KIT
英文版本

CAD 文件
3D PDF
英文版本

下载查看
ENG_CVM_2-5330062-1_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_2-5330062-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_2-5330062-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[BNC Connectors](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本