



连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 机架和配线架背板 > 机架和配线架端子



端子类型: **插座**

机架和配线架连接器端子大小: **8**

机架和配线架连接器端子类型: **同轴电缆**

端子长度: **23.18 mm**

端子接触部电镀材料: **金**

产品特性

产品类型特性

与射频电缆类型兼容	RG 142
连接器和端子端接到	电线和电缆

主体特性

端子外壳基材	铍铜合金
端子拆卸方式	后释放
外壳电镀材料	金

接触件特性

	50 μin
端子方向	直式
套圈电镀材料	金
套圈材料	黄铜
端子基材	黄铜
端子类型	插座
机架和配线架连接器端子大小	8
机架和配线架连接器端子类型	同轴电缆
端子长度	23.18 mm
端子接触部电镀材料	金

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----



识别标记

端子颜色代码	无
--------	---

包装特性

封装方法	Package
------	---------

其他

电介质材料	PTFE
-------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Pb (4% in Contact/Component) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 91907-1
PREM SDE DIE,ARINC #8 TRIAX

客户还购买了



TE 产品编号1-1672324-0
4900-8048RA60=TRANSFORMER



TE 产品编号1757823-5
AMPLIMITE,ASY,PLUG,STD,90,ZN,5



TE 产品编号1410971-3
MULTIGIG RT T2 7RW H-LFT RTM



TE 产品编号2-332004-0
SMA JAM NUT, PASSIVATED



TE 产品编号2-406549-4
IMJ,1X1,PNL GRD,LED(Y/G), S



TE 产品编号1757824-5
AMPLIMITE,ASY,RCPT,STD,90,ZN,5



TE 产品编号1-1437558-0
MTA106D=(MSTA) SWITCH TOGGLE S



TE 产品编号1757821-6
AMPLIMITE,ASY,PLUG,FB,109,ZN,1, CONT



TE 产品编号1-1617515-8
3SBC1683A2=M39016/38-023L



TE 产品编号ZPF000000000085927
DMC-M 01-08 SC

文档

产品图纸

SIZE 8 COAX SOCK CONT - RG142

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1218821-1_D_c-1218821-1-d.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1218821-1_D_c-1218821-1-d.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1218821-1_D_c-1218821-1-d.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[ARINC 600 Next Generation Receptacle Connector](#)

英文版本